

Kriterier för A-klassad centralansluten INBROTTLARMANLÄGGNING

Allmänt

A-klassad inbrottslarmanläggning utförd enligt nedanstående anvisningar ska kunna påräkna omgående polisinsats vid larm inom ramen för befintliga resurser.

Larmanläggningar som ej uppfyller vad som anges i anvisningarna klassas såsom B-anläggning och medför i första hand åtgärd endast från bevakningsföretaget. Polis kallas till platsen först vid konstaterat brott.

Med obefogat larm avses sådant larm som ej påvisbart utlösts p g a ett brott mot anläggningen.

Ändamål och syfte

Dessa anvisningar avser att öka sannolikheten för att ett larm verkligen är föranlett av brott och att det därmed finns skäl att avdela polisresurser. Målsättningen är att begränsa de onödiga polisinsatserna och i stället använda resurserna när verkligt behov föreligger.

Systemändringarna är framtagna för att eliminera obefogade larm. Erfarenheterna har tagits till vara från den teknik och filosofi som hittills i många fall brukats och som orsakat obefogade larm med onödiga polisinsatser som följd.

För att inte låsa utvecklingen med sådana systemändringar som framöver inte är optimala, bör kraven mer läsas i dess andemening framför dess bokstavliga utformning.

Tillämpning

Fr o m 1 januari 2010.

Teknik, Funktion och Uppbyggnad

1. En A-klassad larmanläggning ska lokalt och överföringsmässigt vara så utförd att sannolikheten ska tala för att ett utlöst larm verkligen orsakats av ett brottsligt angrepp mot anläggningen. Detta kan exempelvis uppnås när två eller flera av varandra oberoende indikationer från larmanläggningen, inom en begränsad tidsperiod (30 min), utlöser larm.

2. Larmanläggningen ska vara så utförd att larm innehavaren uppmärksammas på anläggningens status och vid felhantering ger möjlighet att vidta motåtgärder för att förhindra onödiga in satser. Generellt sett är det angeläget att det finns inre larmdon som utlöses vid larm.

3. Vid tillkoppling av larmanläggning ska sådan felseppärr finnas att den blockerar utgående inbrottslarm från larmsändaren om anläggningen ej är driftklar.

- 4.** Centralapparaten ska vara anpassad till antalet detektorer i anläggningen. En målsättning ska vara att adressangivelse erhålls från aktuella larmpunkter. Högst en rörelsedetektor per sektion ska tillåtas.
- 5.** Anläggning med skalskydd, som innefattar exempelvis glaskrossdetektorer, vibrationsgivare mm, ska överföras på särskild karaktär till larmcentral och försåtskyddet i övrigt på en annan separat karaktär. Enbart skalskyddsindikering betraktas som B-larm. Karaktärerna i förening betraktas som A-larm. Detsamma gäller om två av varandra oberoende detekteringar från skalskyddet med separata karaktärsöverföringar finns.
- 6.** Anläggning som i försåtskyddet innefattar konventionell rörelsedetektor/er som kriterium för larm ska betraktas som B-larm. Detsamma gäller övriga elektroniska detektorer. Två av varandra oberoende detektorer som i förening utlöser larm, alternativt kombinationsdetektor med två larmutgångar och som har separat fellarm, jämföras med A-larm.
- 7.** Indikering från passersystem integrerat med larmanordningen ska överföras på sådant sätt att indikeringen kan särskiljas i larmcentralen från "sannolikt inbrottslarm". Detsamma gäller till- och frånkopplingskontroll, spänningsfel, fellarm, sabotagelarm mm.
- 8.** Indikering från yttre barriärskydd ska överföras på särskild larmkaraktär till larmcentral. Motsvarande ska gälla även för anläggning som innefattar sådana anordningar som bankomat, service box och liknande.
- 9.** Anläggningen ska i övrigt vara så utförd att larmsändarens indikering från en större anläggning ska ange var larm utlösts. Detta för att insats ska kunna ske till rätt plats vid utryckning.
- 10.** Punkt 1 larmade enheter inom anläggningen ska i förekommande fall utmärkas med erforderliga anvisningsskyltar för att eliminera risken för en oavsiktlig larmutlösning.
- 11.** Materialet ska uppfylla kraven enligt SSF 1014 gällande utgåva.
- 12.** Installationen ska utföras enligt SSF 130 gällande utgåva
- 13.** Anläggning ska omfattas av regelbunden teknisk översyn minst en gång årligen.

LARMINNEHAVARES ÅLIGGANDEN

Larminnehavaren ska enligt 8 § lagen om larmanläggningar svara för att envar som handhar anläggningen eller i övrigt arbetar i de lokaler där larmet finns eller eljest kommer i kontakt med anläggningen, äger kunskap om hur man undviker obefogade larm, samt om de åtgärder som ska vidtas vid oavsiktligt utlöst larm. Utbildningen ska även omfatta de entreprenörer som larminnehavaren anlitat, t ex men ej uteslutande lokalvårdare.